



AJAX

Einbruchmeldezentrale drahtlos

HUB2PLUS-B

EXTRAS

| | |
|--|--|
| Mobile App | Ajax Security System |
| SMS Benachrichtigung | Sí |
| Anruf Benachrichtigung | Sí |
| Notificación Push | Sí |
| Automatischer Wechsel von 2G zu 3G | Sí |
| Austausch zwischen SIM Karten | Sí |
| Maximale Anzahl angeschlossener IP Kameras | 100 |
| Mobile Geräte | iOS 9.1 o posterior / Android 4.4 o posterior |

STROM UND VERBRAUCH

| | |
|---------------------|---------------------|
| Spannung | 110V ~ 240V |
| Verbrauch (w) | 10W |
| Eingebaute Batterie | Ja |
| Stützbatterie | Li-ion 3 A/h |
| Batterielebensdauer | ± 15 horas |

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

| | |
|--------------|--------------------------|
| Abmessungen | 163 x 163 x 36 mm |
| Material | ABS Kunststoff |
| Nettogewicht | 350 g |
| Farbe | Schwarz |

ZERTIFIZIERUNG

| | |
|----------|----------------|
| Grad | 2 |
| Normativ | EN50131 |

PROZESSOR

| | |
|----------------|--------------------|
| Prozessor | ARM |
| Betriebssystem | OS Malevich |

TEILUNGEN UND ERINNERUNGEN

| | |
|-------------------|------------|
| Maximale Benutzer | 200 |
|-------------------|------------|

KOMMUNIKATION

| | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| IP | Sí |
| GSM | Sí |
| Wi-Fi | Sí |
| 3G | Sí |
| Kommunikation mit CRA | Ja, über contactID und SIA |

ÜBER FUNK

| | |
|------------------------|--------------------------------------|
| Frequenz | 868.0 MHz ~ 868.6 MHz |
| Übertragungsreichweite | Bis 2000 m (ohne Hindernisse) |
| Maximale Leistung RF | Potencia maxima RF |

UMGEBUNG

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Betriebstemperatur | -10 °C ~ 40 °C |
| Verwendung | Innen |

ZONEN

| | |
|-----------------------------|------------|
| Maximale Anzahl von Zimmer | 50 |
| Maximale Anzahl von Geräten | 200 |

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

| | |
|------------------|-----------------|
| Typ der Zentrale | Drahtlos |
| SABOTAGE | |
| Tamper pared | Sí |

