

## HIKVISION®

### Ip bullet Kamera mit 4 megapixel und fixes objektiv

#### DS-2CD2046G2H-IU



#### VIDEO (KAMARAS)

|                    |                                                         |
|--------------------|---------------------------------------------------------|
| Videoauflösung     | <b>4 Megapixel</b>                                      |
| BLC                | <b>Ja</b>                                               |
| HLC                | <b>Ja</b>                                               |
| 3D-NR              | <b>Ja</b>                                               |
| AGC                | <b>Ja</b>                                               |
| AWB                | <b>Ja</b>                                               |
| WDR                | <b>WDR (120 dB)</b>                                     |
| Bilder pro Sekunde | <b>25fps</b>                                            |
| Video Ausgang      | <b>RJ45</b>                                             |
| Tag / Nacht-Modus  | <b>Automatisch / Manuell</b>                            |
| Privacy mask       | <b>Bis 4 Zonen</b>                                      |
| Art des Kodex      | <b>CBR / VBR</b>                                        |
| Bitrate            | <b>32Kbps ~ 8Mbps</b>                                   |
| Kompression        | <b>H.265+ / H.265 / H.264</b>                           |
| Main stream        | <b>4Mpx / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)</b>                  |
| Sub stream         | <b>720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps)</b>         |
| Sub stream 2       | <b>1080P / 720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 10fps)</b> |
| Spiegel            | <b>On / Off</b>                                         |

#### VIDEOANALYSE

|                                 |                                                                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Erkennungsmodus                 | <b>Analytik mit Personen-/Fahrzeugklassifizierung bei Linien-/Bereichsübergängen</b> |
| KI-Funktionen                   | <b>Gesichtserkennung</b>                                                             |
| Szenenwechsel                   | <b>Ja</b>                                                                            |
| Linienüberschreitung            | <b>Ja</b>                                                                            |
| Intrusion                       | <b>Ja</b>                                                                            |
| Gesichtserkennung               | <b>Ja</b>                                                                            |
| Bewegungserkennung              | <b>Ja</b>                                                                            |
| Video Tamper                    | <b>Ja</b>                                                                            |
| Klassifizierung Mensch/Fahrzeug | <b>Ja</b>                                                                            |

#### STROM UND VERBRAUCH

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Stromversorgungsmodus | <b>DC</b> |
|-----------------------|-----------|

#### NETZWERKEIGENSCHAFTEN

|                         |                                              |
|-------------------------|----------------------------------------------|
| IP Verbindung           | <b>1 RJ45 (10M / 100M)</b>                   |
| ONVIF                   | <b>Ja, typ S, G und T</b>                    |
| Maximale Benutzeranzahl | <b>Bis 32 Benutzer</b>                       |
| Passwortschutz          | <b>Ja</b>                                    |
| Webbrowser              | <b>Explorer / Chrome / Firefox / Safari</b>  |
| Software Managment      | <b>iVMS-4200 / Hik-Connect / Hik-Central</b> |
| Mobile Geräte           | <b>Android / IOS (Apple)</b>                 |
| Live Simultanansicht    | <b>Bis zu 6 Kanäle</b>                       |
| IP Adressenfilter       | <b>Ja</b>                                    |

#### BILD

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Sensor                       | <b>CMOS ®</b>          |
| Sensorauflösung              | <b>2688 x 1520</b>     |
| Sensorgröße                  | <b>1/3'</b>            |
| Elektronische verschlusszeit | <b>1/3 ~ 1/100000s</b> |
| Minimale Beleuchtung         | <b>0.001Lux</b>        |
| Verhältnis S / N             | <b>Más de 52dB</b>     |

#### NACHTSICHT

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| Nachtsicht      | <b>40 m</b>                  |
| Nachtsichtmodus | <b>IR</b>                    |
| IR ON/Off       | <b>Automatisch / Manuell</b> |
| EXIR            | <b>Ja</b>                    |
| Wellenlänge     | <b>850 nm</b>                |
| DarkFighter     | <b>Ja</b>                    |

#### AUDIO (KAMARAS)

|                      |                                                                                                                                |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eingebautes Mikrofon | <b>Ja</b>                                                                                                                      |
| Audiokomprimierung   | <b>G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / AAC / MP2L2 / MP3 / PCM</b>                                                             |
| Rauschfilter         | <b>SI</b>                                                                                                                      |
| Abtastfrequenz       | <b>8 kHz 16 kHz 32 kHz 44.1 kHz 48 kHz</b>                                                                                     |
| Bit rate             | <b>64 Kbps (G.711A / G.711U) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 16 ~ 64 Kbps (AAC) / 32 ~ 192 Kbps (MP2L2) / 8 ~ 320 Kbps (MP3)</b> |

# technical datasheet

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Spannung            | 12V         |
| Verbrauch (w)       | 5.5W        |
| Amperezahl          | 460mA       |
| PoE Stromversorgung | Ja          |
| PoE Typ             | PoE 802.3af |

## LINSE

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Linsen Typ                | Fixes  |
| Brennweite                | 2.8 mm |
| Maximale Membranöffnung   | F/1.0  |
| Blickwinkel               | 100.2° |
| Minimale Fokussentfernung | 1900mm |
| Filtro IR                 | Sí     |

## MATERIAL UND ABMESSUNGEN

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Abmessungen            | 179.2 x 74.4 (Ø) mm |
| Material               | Metall              |
| Nettogewicht           | 530 g               |
| Gewicht mit Verpackung | 750 g               |

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

|                |          |
|----------------|----------|
| Serie          | Acusense |
| Technologie    | IP       |
| Art der Kamera | Bullet   |

## ACHSE

|          |        |
|----------|--------|
| Bewegung | 3-Axis |
|----------|--------|

## UMGEBUNG

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Betriebstemperatur    | -30 °C ~ 60 °C |
| Schutzart             | IP67           |
| Verwendung            | Innen / Außen  |
| Maximale Feuchtigkeit | 95%            |

## ENTFERNUNG DORI

|                |      |
|----------------|------|
| Detektieren    | 63 m |
| Beobachten     | 25 m |
| Erkennen       | 12 m |
| Identifizieren | 6 m  |

## SPEICHER

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| MicroSD-Karte                   | Bis zu 512Gb         |
| Speichersystem                  | NAS / FTP / Micro SD |
| ANR (Redundante Aufnahme in SD) | Sí                   |

## SYSTEM (KAMERAS)

|             |    |
|-------------|----|
| Reset Taste | Ja |
|-------------|----|