



## HIKVISION®

Ip minidome Kamera mit 4 megapixel und fixes objektiv

DS-2CD2343G2-LI2U

### VIDEO (KAMARAS)

|                    |                                                         |
|--------------------|---------------------------------------------------------|
| Videoauflösung     | <b>4 Megapixel</b>                                      |
| BLC                | <b>Ja</b>                                               |
| HLC                | <b>Ja</b>                                               |
| 3D-NR              | <b>Ja</b>                                               |
| WDR                | <b>WDR (120 dB)</b>                                     |
| Bilder pro Sekunde | <b>25fps</b>                                            |
| Video Ausgang      | <b>RJ45</b>                                             |
| Tag / Nacht-Modus  | <b>Automatisch / Manuell</b>                            |
| Privacy mask       | <b>Bis 8 Zonen</b>                                      |
| Art des Kodex      | <b>CBR / VBR</b>                                        |
| Bitrate            | <b>32Kbps ~ 8Mbps</b>                                   |
| Kompression        | <b>H.265+ / H.265 / H.264</b>                           |
| Main stream        | <b>4Mpx / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)</b>                  |
| Sub stream         | <b>720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps)</b>         |
| Sub stream 2       | <b>1080P / 720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 10fps)</b> |
| Spiegel            | <b>On / Off</b>                                         |

### VIDEOANALYSE

|                                 |                                                                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Erkennungsmodus                 | <b>Analytik mit Personen-/Fahrzeugklassifizierung bei Linien-/Bereichsübergängen</b> |
| KI-Funktionen                   | <b>Gesichtserkennung</b>                                                             |
| Linienüberschreitung            | <b>Ja</b>                                                                            |
| Intrusion                       | <b>Ja</b>                                                                            |
| Gesichtserkennung               | <b>Ja</b>                                                                            |
| Bewegungserkennung              | <b>Ja</b>                                                                            |
| Video Tamper                    | <b>Sí</b>                                                                            |
| Klassifizierung Mensch/Fahrzeug | <b>Ja</b>                                                                            |

### STROM UND VERBRAUCH

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Stromversorgungsmodus | <b>DC</b>    |
| Spannung              | <b>12V</b>   |
| Verbrauch (w)         | <b>7W</b>    |
| Amperezahl            | <b>580mA</b> |

### NETZWERKEIGENSCHAFTEN

|                         |                                              |
|-------------------------|----------------------------------------------|
| IP Verbindung           | <b>1 RJ45 (10M / 100M)</b>                   |
| ONVIF                   | <b>Ja, typ S y G</b>                         |
| Maximale Benutzeranzahl | <b>Bis 32 Benutzer</b>                       |
| Passwortschutz          | <b>Ja</b>                                    |
| Webbrowser              | <b>Explorer / Chrome / Firefox / Safari</b>  |
| Software Managment      | <b>iVMS-4200 / Hik-Connect / Hik-Central</b> |
| Mobile Geräte           | <b>Android / IOS (Apple)</b>                 |
| Live Simultanansicht    | <b>Bis zu 6 Kanäle</b>                       |
| IP Adressenfilter       | <b>Ja</b>                                    |

### BILD

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Sensor                       | <b>CMOS ®</b>          |
| Sensorauflösung              | <b>2688 x 1520</b>     |
| Sensorgröße                  | <b>1/2.9'</b>          |
| Elektronische verschlusszeit | <b>1/3 ~ 1/100000s</b> |
| Minimale Beleuchtung         | <b>0.005Lux</b>        |
| Verhältnis S / N             | <b>Más de 52dB</b>     |

### NACHTSICHT

|                    |                                                                     |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Nachtsicht         | <b>30 m</b>                                                         |
| Nachtsichtmodus    | <b>Dual light (IR+Weißlicht)</b>                                    |
| Weiß Licht         | <b>Sí</b>                                                           |
| Weißlichtabstand   | <b>30 m</b>                                                         |
| Wellenlänge        | <b>850 nm</b>                                                       |
| Smart Hybrid Light | <b>Ja (schaltet bei Erkennung von Personen von IR auf Farbe um)</b> |

### LINSE

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Linsen Typ              | <b>Fixes</b>  |
| Brennweite              | <b>2.8 mm</b> |
| Maximale Membranöffnung | <b>F/1.6</b>  |
| Blickwinkel             | <b>104°</b>   |
| Filtro IR               | <b>Sí</b>     |

### UMGEBUNG

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Betriebstemperatur | <b>-30 °C ~ 60 °C</b> |
|--------------------|-----------------------|

# technical datasheet

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| PoE Stromversorgung | <b>Ja</b> |
|---------------------|-----------|

|         |                    |
|---------|--------------------|
| PoE Typ | <b>PoE 802.3af</b> |
|---------|--------------------|

## MATERIAL UND ABMESSUNGEN

|             |                            |
|-------------|----------------------------|
| Abmessungen | <b>96.3 x 127.3 (Ø) mm</b> |
|-------------|----------------------------|

|          |               |
|----------|---------------|
| Material | <b>Metall</b> |
|----------|---------------|

|              |              |
|--------------|--------------|
| Nettogewicht | <b>515 g</b> |
|--------------|--------------|

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Gewicht mit Verpackung | <b>760 g</b> |
|------------------------|--------------|

|       |              |
|-------|--------------|
| Farbe | <b>Weiss</b> |
|-------|--------------|

## AUDIO (KAMARAS)

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Eingebautes<br>Mikrofon | <b>Ja, dual array</b> |
|-------------------------|-----------------------|

|                    |                                                                        |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Audiokomprimierung | <b>G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 /<br/>AAC / MP2L2 / MP3 / PCM</b> |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------|

|              |           |
|--------------|-----------|
| Rauschfilter | <b>SI</b> |
|--------------|-----------|

|                |                                         |
|----------------|-----------------------------------------|
| Abtastfrequenz | <b>8 kHz / 16 kHz / 32 kHz / 48 kHz</b> |
|----------------|-----------------------------------------|

|          |                                                                                                                                            |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bit rate | <b>64 Kbps (G.711A / G.711U) / 16<br/>Kbps (G.722.1 / G.726) / 16 ~ 64<br/>Kbps (AAC) / 32 ~ 160 Kbps<br/>(MP2L2) / 8 ~ 320 Kbps (MP3)</b> |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ENTFERNUNG DORI

|             |             |
|-------------|-------------|
| Detektieren | <b>63 m</b> |
|-------------|-------------|

|            |             |
|------------|-------------|
| Beobachten | <b>25 m</b> |
|------------|-------------|

|          |             |
|----------|-------------|
| Erkennen | <b>12 m</b> |
|----------|-------------|

|                |            |
|----------------|------------|
| Identifizieren | <b>6 m</b> |
|----------------|------------|

## ACHSE

|          |               |
|----------|---------------|
| Bewegung | <b>3-Axis</b> |
|----------|---------------|

|           |             |
|-----------|-------------|
| Schutzart | <b>IP67</b> |
|-----------|-------------|

|            |                      |
|------------|----------------------|
| Verwendung | <b>Innen / Außen</b> |
|------------|----------------------|

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Maximale Feuchtigkeit | <b>95%</b> |
|-----------------------|------------|

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

|       |                 |
|-------|-----------------|
| Serie | <b>Acusense</b> |
|-------|-----------------|

|             |           |
|-------------|-----------|
| Technologie | <b>IP</b> |
|-------------|-----------|

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Art der Kamera | <b>Minidome</b> |
|----------------|-----------------|

## SPEICHER

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| MicroSD-Karte | <b>Bis zu 512Gb</b> |
|---------------|---------------------|

|                |                                 |
|----------------|---------------------------------|
| Speichersystem | <b>NAS / FTP / Micro<br/>SD</b> |
|----------------|---------------------------------|

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| ANR (Redundante Aufnahme in<br>SD) | <b>Sí</b> |
|------------------------------------|-----------|

## SYSTEM (KAMERAS)

|             |           |
|-------------|-----------|
| Reset Taste | <b>Ja</b> |
|-------------|-----------|

