



**HIKVISION**  
accessories

## Contrôleur pour 4 lecteurs

**DS-K2802**

### FONCTIONS

Général	<b>Oui</b>
VIP	<b>Oui</b>
Invité	<b>Oui</b>
Ronde	<b>Oui</b>
Liste noire	<b>Oui</b>
Contrainte	<b>Oui</b>
Alarme porte ouverte	<b>Oui</b>
Alarme d'intrusion	<b>Oui</b>
Alarme de sabotage	<b>Oui</b>

### ENTRÉES/ SORTIES

Capteur de porte	<b>2</b>
Bouton poussoir de sortie	<b>2</b>
Sortie d'alarme	<b>2</b>
Relais NO/NC	<b>2</b>
Lecteurs	<b>4</b>

### INFORMATIONS GÉNÉRALES

Série	<b>HIKA-P</b>
Número de Puertas	<b>2</b>

### COMMUNICATION

Mode communication avec lecteur	<b>Wiegand 26 / 34</b>
Mode communication avec PC	<b>RJ45 (10 / 100M)</b>

### MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	<b>285 x 237 x 69 mm</b>
------------	--------------------------

### SYSTÈME (CONTRÔLES DE PRÉSENCE / ACCÈS)

Processeur principal	<b>32 bits</b>
Mémoire	<b>8M</b>
Software	<b>iVMS-4200 / iVMS-5200</b>
Software inclut	<b>Oui</b>

### ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	<b>DC</b>
Tension	<b>12V</b>
Consommation (w)	<b>3.5W</b>

### AMBIANCE

Température de fonctionnement	<b>-20 °C ~ 65 °C</b>
Humidité maximum	<b>90%</b>

### CAPACITÉ

Badges	<b>10000</b>
Registres	<b>50000</b>

