



HIKVISION
accessories

Contrôleur pour 2 lecteurs

DS-K2601T

FONCTIONS

Général	Oui
Ronde	Oui
Contrainte	Oui
Alarme porte ouverte	Oui
Antipassback	Oui
Porte forcée	Oui
Tamper	Oui

ENTRÉES/ SORTIES

Entrée d'alarme	4
Capteur de porte	1
Bouton poussoir de sortie	1
Entrée de verrouillage	1
Sortie d'alarme	2
Lecteurs	2

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Série	Hika-P
Número de Puertas	1

COMMUNICATION

Mode communication avec lecteur	Wiegand 26 / 34 / RS485
Mode communication avec PC	RJ45 (10 / 100M)

SYSTÈME (CONTRÔLES DE PRÉSENCE / ACCÈS)

Processeur principal	32 bits
Mémoire	32M

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	DC
Tension	12V
Consommation (w)	50W
Ampérage	1000mA

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-20 °C ~ 50 °C
Utilisation	Intérieur
Humidité maximum	90%

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	373 x 345 x 98 mm
Poids net	4700 g

CAPACITÉ

Badges	100000
Registres	300000

