



## Détecteur volumétrique filaire VXI-AM

### DÉTECTION

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Type de détecteur        | <b>Filaire</b>           |
| Hauteur montage          | <b>0.8 m ~ 1.2 m</b>     |
| Angle détection          | <b>90°</b>               |
| Distance détection       | <b>12 m</b>              |
| Couverture PIR           | <b>2.5 m ~ 12 m</b>      |
| Vitesse de détection     | <b>0,3 m/s ~ 1,5 m/s</b> |
| Champs de détection      | <b>16</b>                |
| Antimasking              | <b>Oui</b>               |
| Temps d'alarme           | <b>2.0 ± 1 s</b>         |
| Technologie de détection | <b>Volumétrique</b>      |

### ALIMENTATION ET CONSOMMATION

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Mode d'alimentation | <b>DC</b>         |
| Tension             | <b>9.5V ~ 18V</b> |
| Ampérage            | <b>25mA</b>       |

### CAPTEUR

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Type de capteur     | <b>PIR</b>                 |
| Réglage sensibilité | <b>Interruptores DIP</b>   |
| RF interférences    | <b>Pas alarme 10 V / m</b> |

### AMBIANCE

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Température de fonctionnement | <b>-30 °C ~ 60 °C</b> |
| Degré de protection           | <b>IP55</b>           |
| Utilisation                   | <b>Extérieur</b>      |
| Humidité maximum              | <b>95%</b>            |

### MATÉRIEL ET DIMENSIONS

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Dimensions           | <b>71.3 x 185 x 105 mm</b> |
| Poids net            | <b>370 g</b>               |
| Poids avec emballage | <b>510 g</b>               |

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Indicateurs LED    | <b>Oui</b>  |
| Temps de démarrage | <b>60 s</b> |

