

# technical datasheet



**HIKVISION**  
intrusion

## Centrale sans fil 96 zones

### DS-PWA96-M-WE

#### ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	<b>AC</b>
Tension	<b>100V ~ 240V</b>
Ampérage	<b>200mA</b>
Batterie d'appui	<b>Compris</b>
Modèle de batteries	<b>4520mAh</b>
Durée de vie de la batterie	<b>± 12 heures</b>

#### COMMUNICATION

TCP/IP	<b>Oui</b>
Wi-Fi	<b>Oui</b>
3G	<b>Oui</b>
4G	<b>Oui</b>
RS232	<b>1</b>
Protocole	<b>SIA - Contact ID</b>

#### MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	<b>170 x 170 x 38.6 mm</b>
Matériel	<b>Plastique</b>
Poids net	<b>550 g</b>
Poids avec emballage	<b>900 g</b>

#### VIA RADIO

Fréquence	<b>868mHz</b>
Numéro maximum d'émetteurs par répétiteur	<b>6</b>
Numéro maximum de répétiteurs	<b>4</b>

#### CERTIFICATION

Classe	<b>2</b>
Niveau conditions ambiantes	<b>II</b>

#### SABOTAGE

Antisabotage boîtier	<b>Oui</b>
----------------------	------------

#### EXTRAS

Rapport vocal	<b>Oui</b>
Notification via SMS	<b>Oui</b>
Notification appel téléphonique	<b>Oui</b>
Nombre de cartes SIM	<b>2</b>
Indicateurs LED	<b>Oui</b>

#### ZONES

Nombre maximum de zones	<b>96</b>
Claviers	<b>8</b>
Sirènes	<b>6 (3 internes / 3 externes)</b>
Détecteurs PIR aven caméra	<b>48</b>

#### INFORMATIONS GÉNÉRALES

Série	<b>AXPRO</b>
Type de centrale	<b>Sans fil</b>

#### AMBIANCE

Température de fonctionnement	<b>-10 °C ~ 55 °C</b>
Utilisation	<b>Intérieur</b>

#### PARTITIONS ET MÉMOIRES

Mots de passe utilisateur	<b>46</b>
Registre d'évènements	<b>5000</b>

