



**HIKVISION**  
intrusion

## Espansore di ingressi BUS DS-PM501Z8T4

### ALIMENTAZIONE CONSUMO

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| modo dell'alimentazione elettrica | <b>DC (tramite BUS)</b> |
| Tensione                          | <b>12V</b>              |
| Amperaggio                        | <b>150mA</b>            |
| Consumo in standby                | <b>80mA</b>             |
| Uscita di alimentazione           | <b>DC 12V / 500mA</b>   |

### AMBIENTE

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Temperatura di esercizio | <b>-10 °C ~ 50 °C</b> |
| Uso                      | <b>Interno</b>        |
| Umidità massima          | <b>90%</b>            |

### INFORMAZIONI GENERALI

|               |                           |
|---------------|---------------------------|
| Serie         | <b>AXPRO</b>              |
| Compatibilità | <b>Centrali Hikvision</b> |

### ZONE

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Numero massimo di zone | <b>8</b> |
| Aree della tastiera    | <b>8</b> |

### CARATTERISTICHE TECNICHE

|             |            |
|-------------|------------|
| Connessione | <b>BUS</b> |
|-------------|------------|

### MATERIALE E DIMENSIONI

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Dimensioni          | <b>155 x 110 x 31 mm</b> |
| Peso netto          | <b>225 g</b>             |
| Peso con confezione | <b>350 g</b>             |

### CERTIFICAZIONE

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Grado             | <b>2</b>  |
| Classe ambientale | <b>II</b> |

### USCITE PROGRAMMABILI

|                |          |
|----------------|----------|
| Bordo          | <b>4</b> |
| Massimo di PGM | <b>4</b> |

