Rauch brandmelder

FIREPROTECT-W

TECHNISCHE DATEN

Kompatibilität	**Ajax-Zentralen**
LED Anzeigen	**Ja**
Tamper	**Ja**
Art der Benachrichtigung	**Akustisch und visuell**
Lautstärke Sirene	**85dB**
Temperaturaktivierung	**59°C ±2°C**
Alarmaktivierungszeit	**0.15 s**

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	**132 x 132 x 31 mm**
Material	**Kunststoff**
Nettogewicht	**220 g**
Farbe	**Weiss**

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Technologie	**Drahtlos**
Typ	**Brandmelder**

ERKENNUNG

Detektortyp	**Rauch**

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	**0 °C ~ 65 °C**
Verwendung	**Innen**
Maximale Feuchtigkeit	**80%**

ÜBER FUNK

Frequenz	**868.0 MHz ~ 868.6 MHz**
Übertragungsreichweite	**Bis 1300 m (ohne Hindernisse)**
Maximale Leistung RF	**Hasta 20 mW**

STROM UND VERBRAUCH

Batteriemodell	**2 x CR2032 / 3V**
Batterielebensdauer	**Bis zu 4 años**

SENSOR

Sensor Typ	**Fotoeléctrico**