



**HIKVISION**  
accessories

## Selbständiger für 8 (4 Türen) leser

**DS-K2604T**

### FUNKTIONEN

Allgemein	<b>Sí</b>
Patrol	<b>Sí</b>
Duress	<b>Sí</b>
Türalarm offen	<b>Sí</b>
Antipassback	<b>Sí</b>
Puerta Forzada	<b>Sí</b>
Tamper	<b>Ja</b>

### EINGÄNGE/AUSGÄNGE

Alarmeinangang	<b>4</b>
Türsensor	<b>4</b>
Exit Taste	<b>4</b>
Ausgabe blockieren	<b>4</b>
Alarmausgang	<b>4</b>
Leser	<b>8 (4 Türen)</b>

### ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Serie	<b>Hika-P</b>
Anzahl der Türen	<b>4</b>

### KOMMUNIKATION

Kommunikationsmodus zum Leser	<b>Wiegand 26 / 34 / RS485</b>
PC Kommunikationsmodus	<b>RJ45 (10 / 100M)</b>

### FUNKTIONEN DES SYSTEMS (ANWESENHEITKONTROLLER/ ZUGANGSKONTROLLER)

Hauptprozessor	<b>32 bits</b>
Speicherung	<b>32M</b>

### STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	<b>DC</b>
Spannung	<b>12V</b>
Verbrauch (w)	<b>100W</b>
Amperezahl	<b>1000mA</b>

### UMGEBUNG

Betriebstemperatur	<b>-20 °C ~ 65 °C</b>
Verwendung	<b>Innen</b>
Maximale Feuchtigkeit	<b>90%</b>

### MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	<b>373 x 345 x 98 mm</b>
Nettogewicht	<b>4700 g</b>

### KAPAZITÄT

Karten	<b>100000</b>
Register	<b>300000</b>

