

HIKVISION
accessories

Selbständiger für 2 Leser DS-K2601T-MAINBOARD



EINGÄNGE/AUSGÄNGE

Wiegand	2
Alarmeinang	4
RS485	2
Türsensor	1
Exit Taste	1
Eintrag sperren	1
Alarmausgang	2
Leser	2

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-20 °C ~ 65 °C
Verwendung	Innen
Maximale Feuchtigkeit	90%

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	236 x 185 x 37 mm
Nettogewicht	580 g

KAPAZITÄT

Karten	100000
Register	300000

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC
Spannung	12V
Verbrauch (w)	50W

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Serie	PRO
Anzahl der Türen	1

KOMMUNIKATION

Kommunikationsmodus zum Leser	Wiegand 26 / 34 / RS485
PC Kommunikationsmodus	RJ45 (10 / 100M)

FUNKTIONEN

Antipassback	Si
Kartenfreischaltung	Si

