Drahtloser Rauchmelder

EN54-SMOKE-W

TECHNISCHE DATEN

LED Anzeigen	**Ja**
LED Farben	**Verde / Rojo / Amarillo**
Tamper	**Ja**
Schutz vor Fehlalarmen	**Ja, HazeFlow 2-Algorithmus**
Alarmaktivierungszeit	**3 s**

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	**-10 °C ~ 50 °C**
Schutzart	**IP21C**
Verwendung	**Innen**
Maximale Feuchtigkeit	**80%**

ÜBER FUNK

Frequenz	**868.0 MHz ~ 868.6 MHz**
Übertragungsreichweite	**Bis zu 1700 m (ohne Hindernisse)**
Maximale Leistung RF	**Hasta 20 mW**
Protokoll	**Jeweller**

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	**Batterie**
Batteriemodell	**2 x CR123A / 3V**
Batterielebensdauer	**Bis zu 5 años**

SENSOR

Sensor Typ	**Raucherkennung: optischer Doppelspektrumsensor**

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	**124 x 124 x 54.2 mm**
Nettogewicht	**280 g**
Gewicht mit Verpackung	**340 g**
Farbe	**Weiss**

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Technologie	**Drahtlos**
Typ	**Brandmelder**
Kompatibilität	**AJAX Fire Hub**

ZERTIFIZIERUNG

Normativ	**EN54-7 / EN54-25**

ERKENNUNG

Detektortyp	**Rauch**