



## AJAX

### Centrale senza fili

### HUB2-W

#### EXTRA

Applicazione mobile	<b>Ajax Security System</b>
Notifica SMS	<b>Sì</b>
Notifica di chiamata	<b>Sì</b>
Notificación Push	<b>Sì</b>
Numero massimo di telecamere IP connesse	<b>25</b>
Dispositivi mobili	<b>iOS 9.1 o successivo / Android 4.1 o successivo</b>
Numero della carta SIM	<b>2</b>

#### ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	<b>AC</b>
Tensione	<b>110V ~ 240V</b>
Consumo (w)	<b>10W</b>
Supporto batteria	<b>Li-ion 2 A/h</b>
durata della batteria	<b>± 16 ore</b>
Frequenza	<b>50 Hz / 60 Hz</b>

#### MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	<b>163 x 163 x 36 mm</b>
Materiale	<b>Plastica ABS</b>
Peso netto	<b>360 g</b>
Colore	<b>Bianco</b>

#### CERTIFICAZIONE

Grado	<b>2</b>
Normativa	<b>EN50131</b>

#### INFORMAZIONI GENERALI

Tipo di centrale	<b>Senza fili</b>
------------------	-------------------

#### SABOTAGGIO

Tamper box	<b>Sì</b>
------------	-----------

#### COMUNICAZIONE

IP	<b>Sì</b>
GPRS	<b>Sì</b>
2G	<b>Sì</b>
Comunicazione con CRA	<b>Sì, tramite contactID e SIA</b>
Protocollo	<b>Jeweller</b>

#### VIA RADIO

Frequenza	<b>868mHz</b>
Distanza di trasmissione	<b>Fino a 2000 m (senza ostacoli)</b>
Potenza massima RF	<b>Class 4 (2W) / 850/900Mhz , Class 2 (1W) / 1800/1900MHz</b>

#### AMBIENTE

Temperatura di esercizio	<b>-10 °C ~ 40 °C</b>
Uso	<b>Interno</b>

#### ZONE

Numero massimo di stanze	<b>50</b>
Numero massimo di dispositivi	<b>100</b>

#### PARTIZIONI E MEMORIE

Utenti massimi	<b>50</b>
----------------	-----------

#### PROCESSORE

Sistema operativo	<b>OS Malevich</b>
-------------------	--------------------

