



AJAX

Centrale antincendio senza fili a 40 zone

EN54-FIREHUB-W

ZONE

Numero massimo di zone	40
Numero massimo di stanze	80
Numero massimo di dispositivi	200
Tastiere	10
Sirene	10
Scenari automatizzati	64

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	AC
Tensione	110V ~ 240V
Consumo (w)	60W
Supporto batteria	Ingresso disponibile
Modello di batteria	7.4V 5 / 10 Ah

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-10 °C ~ 40 °C
Grado di protezione	IP20
Uso	Interno
Umidità massima	75%

VIA RADIO

Frequenza	868.0 MHz ~ 868.6 MHz
Distanza di trasmissione	Fino a 1800 m (senza ostacoli)
Potenza massima RF	Potencia maxima RF
Protocollo	Jeweller / Wings / TurboWings

CERTIFICAZIONE

Grado	2
Normativa	EN54-2 / EN54-4 / EN54-13 / EN54-21 / EN54-25

CARATTERISTICHE

Numero di utenti	200
Schermo	Sì
Tipo di schermo	IPS touchscreen
Indicatore LED	Sì
Risoluzione dello schermo	1024 x 600

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	263 x 223 x 54 mm
Peso netto	1550 g
Peso con confezione	1900 g
Colore	Bianco

COMUNICAZIONE

Wi-Fi	Sì
Ethernet	Sì, 8P8C fino a 100 Mbps
2G	Sì
4G	Sì

SALIDAS (INCENDIO)

Relè di guasto	1
Relè di allarme	1

